

MÅRFJERNER AUTO/KATTEFJERNER AUTO Brugsanvisning

Art.nr. 1104

FUNKTION:

Mårfjerner Auto/Kattefjerner Auto genererer hvert halve minut et 15 sek. akustisk signal med en frekvens på 12 - 23 kHz samtidig med blitzglimt. Den høje frekvens og de blændende glimt opfattes af måren/katten så forstyrrende og grimt, at den undviger det pågældende køretøj.

MONTERING:

Mårfjerner Auto/Kattefjerner Auto fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer eller kabelbindere i køretøjets motorrum. Ledningerne skal trækkes på en måde, så de ikke kommer i kontakt med bevægelige eller varme dele (f.eks. ventilator eller udstødning). Apparatet bør placeres i motorrummet på en måde, så det akustiske signal konstant kan spredes og ikke bliver dæmpet af isoleringsmateriale. BEMÆRK: Montering bør foretages af faguddannede eller kyndige personer.

ELEKTRISKE FORBINDELSER:

Apparatet forbindes direkte til bilbatteriet. Den røde ledning forbindes til batteriets positive pol, den sorte til den negative pol eller terminal 15. Hvis den sorte ledning forbindes til batteriets terminal 15 (tændingslåsen), tændes apparatet automatisk, når tændingen afbrydes, og slukker det automatisk, når tændingen slås til. Dette øger apparatets holdbarhed, da det kun er tændt, når motoren er slukket. BEMÆRK: Hvis bilen ikke bruges i en længere periode, bør apparatet slukkes for ikke at tømme batteriet for strøm. VIGTIGT: I køretøjer med CAN/BUS system, skal den sorte ledning tilsluttes terminal 15's sikring. Hvis apparatet blot tilsluttes terminal 15, vil det ikke fungere.

GENERELT:

Hvis bilen allerede har haft besøg af mår, vil denne formodentlig have markeret sit territorium ved hjælp af duftspor. Før Mårfjerner Auto/Kattefjerner Auto monteres anbefales det, at fjerne disse spor med rengøringsmidler for ikke at give måren grund til at skulle forsvare "sit" område.

MÅRFJERNER AUTO/KATTEFJERNER AUTO lydsender Brugsanvisning

TEKNISKE DATA:

Strømforsyning:	12 - 24 V DC
Frekvens:	12 - 23 kHz \pm 10%
Frekvens, interval:	15 sek. ON, 15 sek. OFF
Lydtryk niveau:	85 - 100 dB
Spredningsvinkel:	ca. 140°
LED blitzlys:	ca. 4 sek.
Blitz, interval:	4 sek. ON, 26 sek. OFF
Minisikring:	1000 mA
Vandtæthed:	IP65
Strømforbrug, standby:	ca. 8 mA
Strømforbrug, effektiv:	ca. 250 mA
Effekt, LED:	ca. 3,0 W
Forbindelsesledninger:	RØD, ca. 100 cm - SORT, ca. 250 cm

GENEREL INFORMATION:

1. Elektriske apparater, indpakning, etc. bør holdes bort fra børn
2. Bortskaf brugt materiel og indpakning korrekt på en miljøvenlig måde.
3. Overgiv kun apparatet til andre sammen med brugsanvisningen.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

Skade opstået ved ikke at følge brugsanvisningerne er ikke dækket af garanti. Anvend kun originale reservedele ved reparationer for at undgå skader. Kontroller ledninger for defekter og brud på isolationen. Brug ikke apparatet, hvis der er defekter eller synlige skader. Reparationer og andet arbejde, f.eks. udskiftning af sikring, bør kun udføres af en person med passende faglige færdigheder. Alterna har ikke indflydelse på forkert anvendelse eller forkert forbindelse af apparatet og kan i de situationer ikke acceptere at blive gjort ansvarlig for deraf følgende skader. Kontroller altid, at apparatet passer ind det sted, det ønskes at blive brugt. Apparatet er ikke egnet til brug af personer - herunder børn - med begrænsede fysiske eller psykiske evner, manglende erfaring og viden, med mindre de har fået vejledning eller instruktion vedrørende apparatets brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør ikke lege med apparatet.